

Merkblatt KONTROLLLEUCHE zum UNIVERSAL BLINKMODUL 6V und 12 V Artikelnummern 106.203 (12V) und 106.204 (6V)

Anschluss einer gemeinsamen Kontrollleuchte für Blinken L und R

Ist eine gemeinsame Kontrollleuchte für das Blinken L und R gewünscht, so ist diese gemeinsame Kontrollleuchte (max. 5W) über die beiden beiliegenden Dioden des Typs 1N4001 wie im folgenden Bild dargestellt an die beiden Anschlüsse

- Kontrollleuchte Blinken L und
- Kontrollleuchte Blinken R

anzuschliessen.

Dabei unbedingt die Polarität der beiden Dioden beachten (die ringförmige Markierung auf der Diode muss wie im Bild dargestellt auf der Seite der gemeinsamen Kontrollleuchte liegen). Es empfiehlt sich, die Dioden an die Kabel zur Kontrollleuchte anzulöten und mit den beiliegenden Schrumpfschläuchen sorgfältig zu isolieren.

